

## RM-40T

Motor con transformador de línea 100 V para difusor exponencial, 40 W



<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Motor con transformador de línea 100 V para difusor exponencial con rosca estándar 1" x 1/8";
<b>POTENCIA</b>	40 W
<b>RESPUESTA</b>	200-6.800 Hz
<b>IMPEDANCIA</b>	Alta Z línea 100 V: 250 Ohm (40 W), 333 Ohm (30 W) 500 Ohm (20 W), 1.000 Ohm (10 W)
<b>SENSIBILIDAD</b>	106 dB a 1 W/1 m
<b>COLOR</b>	Verde
<b>MEDIDAS</b>	111 mm Ø x 140 mm
<b>PESO</b>	2 kg

© 2011 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.