

## RM-61T

Motor con transformador de línea 100 V para difusor exponencial, 60 W



<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Motor con transformador de línea 100 V para difusor exponencial con rosca estándar 1 1/4";
<b>POTENCIA</b>	60 W
<b>RESPUESTA</b>	200-6.000 Hz
<b>IMPEDANCIA</b>	Alta Z línea 100 V: 166 Ohm (60 W), 250 Ohm (40 W) 500 Ohm (20 W)
<b>SENSIBILIDAD</b>	110 dB a 1 W/1 m
<b>COLOR</b>	Gris
<b>MEDIDAS</b>	110 mm Ø x 160 mm
<b>PESO</b>	2'1 kg

© 2011 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.