

AS-150R

Amplificador estéreo Hi-Fi con sintonizador digital AM/FM



Amplificador estéreo Hi-Fi 75 + 75 W RMS (4 Ohm) con sintonizador digital AM/FM y salida para dos grupos de altavoces A/B.

CARACTERÍSTICAS	<p>Amplificador estéreo Hi-Fi.</p> <p>Sintonizador digital AM/FM con 64 presintonías y RDS.</p> <p>4 entradas (CD, DVD, VCR y aux) y 1 entrada a etapa final.</p> <p>1 salida de grabación (rec) y 1 salida de previo.</p> <p>Pantalla VFD azul.</p> <p>Control de graves, agudos y balance por menú.</p> <p>Mando a distancia.</p> <p>2 grupos de altavoces A/B.</p> <p>Salida de auriculares.</p>
POTENCIA	75 + 75 W RMS a 4 Ohm
PROTECCIÓN	3 circuitos: cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
SINTONIZADOR	Digital AM/FM con 64 presintonías y búsqueda automática Información RDS
ENTRADAS	4 entradas estéreo: CD, DVD, VCR y aux, 2 x RCA 1 amp in, 2 x RCA
SALIDAS	1 grabación, 2 x RCA 1 pre out, 2 x RCA 1 auriculares, jack 6´3 mm estéreo
RESPUESTA EN FRECUENCIA	20-20.000 Hz ±1 dB
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	88 dB (ponderación A)
DISTORSIÓN ARMÓNICA THD	< 0´04% (1 W)
SALIDA DE ALTAVOCES	2 grupos estéreo A/B seleccionables: A o B 4-16 Ohm, A y B 8-16 Ohm, terminales roscados o bananas
ALIMENTACIÓN	230 V CA, 200 W máximo
MEDIDAS	435 x 105 x 335 mm fondo

© 2011 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.