SONIDO-MEGAFONÍA-COMUNICACIÓN

RM-100

Motor baja impedancia para difusor exponencial, 100 W máximo



CARACTERÍSTICAS	Motor baja impedancia para difusor exponencial con rosca estándar 1⅜".
POTENCIA	100 W máximo
RESPUESTA	250-7.500 Hz
IMPEDANCIA	16 Ohm
SENSIBILIDAD	110 dB a 1 W/1 m
COLOR	Gris
MEDIDAS	123 mm Ø x 115 mm
PESO	2′2 kg

© 2011 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.

www.fonestar.es Página: 1/1