RM-35T

Motor con transformador de línea 100 V para difusor exponencial, 35 W



CARACTERÍSTICAS	Motor con tranformador de línea 100 V para difusor exponencial con rosca estándar 1⅜".
POTENCIA	35 W
RESPUESTA	200-6.000 Hz
IMPEDANCIA	Alta Z línea 100 V: 285 Ohm (35 W), 500 Ohm (20 W) 1.000 Ohm (10 W)
SENSIBILIDAD	110 dB a 1 W/1 m
COLOR	Verde
MEDIDAS	110 mm Ø x 160 mm
PESO	2 kg

© 2011 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.