

RM-60T

Motor con transformador de línea 100 V para difusor exponencial, 60 W



CARACTERÍSTICAS	Motor con transformador de línea 100 V para difusor exponencial con rosca estándar 1" x 1/4".
POTENCIA	60 W
RESPUESTA	200-7.000 Hz
IMPEDANCIA	Alta Z línea 100 V: 166 Ohm (60 W), 200 Ohm (50 W) 250 Ohm (40 W), 333 Ohm (30 W)
SENSIBILIDAD	107 dB a 1 W/1 m
COLOR	Verde
MEDIDAS	115 mm Ø x 144 mm
PESO	2'2 kg

© 2011 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.