

RM-75T

Motor con transformador de línea 100 V para difusor exponencial, 75 W



CARACTERÍSTICAS	Motor con transformador de línea 100 V para difusor exponencial con rosca estándar 1" x 1/4";
POTENCIA	75 W
RESPUESTA	200-7.000 Hz
IMPEDANCIA	Alta Z línea 100 V: 133 Ohm (75 W), 166 Ohm (60 W) 222 Ohm (45 W), 333 Ohm (30 W)
SENSIBILIDAD	108 dB a 1 W/1 m
COLOR	Verde
MEDIDAS	114 mm Ø x 175 mm
PESO	3,4 kg

© 2011 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.