

RM-80T

Motor con transformador de línea 100 V para difusor exponencial, 80 W



CARACTERÍSTICAS	Motor con transformador de línea 100 V para difusor exponencial con rosca estándar 1 1/4";
POTENCIA	80 W
RESPUESTA	200-6.000 Hz
IMPEDANCIA	Alta Z línea 100 V: 125 Ohm (80 W, 200 Ohm (50 W) 285 Ohm (35 W)
SENSIBILIDAD	110 dB a 1 W/1 m
COLOR	Gris
MEDIDAS	110 mm Ø x 160 mm
PESO	2,2 kg

© 2011 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.